

## NEDERLANDS

### Addendum geldt voor frequentieregelaars Emotron VFX/FDU 2.0-2Y

Addendum bij de volgende gebruiksaanwijzingen met documentnummer:  
01-5665-03r1 voor Emotron FDU 2.0-2Y geldig vanaf softwareversie 4.39 en  
01-5666-03r1 voor Emotron VFX 2.0-2Y geldig vanaf softwareversie 4.39

## 1. Extra functionaliteit

### 1.1 Twee standaardsoftwaretypen

Om aan de vraag naar meer beschikbare talen te voldoen, hebben we de talen in twee taalsets verdeeld. Uitleg hierover staat in hoofdstuk “1.4 Typecodenummer” in de tabel op positie 16 - Software, zie ook hieronder.

Functie	Configuratie	
16	Softwaretype	A= Standaardsoftware (taalset 1) I = Std sw taalset 2 Zie menu “Taal [211]” hieronder.

#### Taal [211]

Kies de taal gebruikt op het lcd-display. Als de taal eenmaal is ingesteld, heeft het commando Fabriek> Set geen invloed meer op deze selectie.

Er kunnen twee softwaresets met een verschillende taal worden geleverd. “Standaardsoftware met taalset 1” en de optionele “Standaardsoftware met taalset 2”, zie onderstaande tabel.

211		Taal	Taalset	
Default:		English	Set 1	Set 2
English	0	Engels gekozen	X	X
Svenska	1	Zweeds gekozen	X	-
Nederlands	2	Nederlands gekozen	X	-
Deutsch	3	Duits gekozen	X	X
Français	4	Frans gekozen	X	-
Español	5	Spaans gekozen	X	-
Русский	6	Russisch gekozen	X	-
Italiano	7	Italiaans gekozen	X	-
Cesky	8	Tsjechisch gekozen	-	X
Turkish	9	Turks gekozen	-	X

#### Communicatie-informatie

Modbus-instancenr./DeviceNet-nr.:	43011
Profibus-positie/index	168/170
EtherCAT index (hex)	4bc3
Profinet IO-index	19395
Veldbusformaat	UInt
Modbusformaat	UInt